

Настройка CSD.txt

Если модем TU31 работает в режиме 3G , установить CSD соединение не получится.
Требуется перевести модем в 2G at командой at^sxrat=0

Для проверки CSD требуется подать at команду atdXXXXXXXXXX (XXXXXXXX-номер телефона)
Ответ NO CARRIER- Проблема с услугой CSD(не подключена) или регистрацией sim
BUSY занято
CONNECT 9600 соединение установлено.

at^sxrat=0 - только GSM
at^sxrat=1 - автовыбор
at^sxrat=2 - только 3G

at^sxrat=1[,0] - автовыбор предпочтительно 2g
at^sxrat=1[,2] - автовыбор предпочтительно 3g